ПАМЯТКА ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

Таблица сечений электрических проводов

ЗАВОД АВТОМАТИКИ ELECTROTEST

www.electrotest.ru

Ток, А		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80
МОЩНОСТЬ, кВт (активная нагрузка)	1x220В	1,3	2,2	2,9	3,5	4,4	5,5	7,0	8,8	11,0	13,9	17,6
	3x380В	4,1	6,8	8,8	10,8	13,6	16,9	21,7	27,1	33,9	42,7	54,2
СЕЧЕНИЕ, мм^2 (открытая проводка)	Cu	0,5	0,5	0,75	1,0	1,2	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
	Al	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	25,0
СЕЧЕНИЕ, мм^2 (скрытая проводка)	Cu	1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	8,0	10,0	16,0	25,0
	Al	2,0	2,0	2,0	2,5	4,0	6,0	8,0	10,0	16,0	25,0	50,0